

BLR2 LITE MKII je IP audio prijemnik koji može izlučiti jedan od kanala koji se šalje putem BlueLine MKII pošiljatelja.

Uređaj može biti napajan putem PoE ili vanjskim izvorom napajanja.



Analogni audio izlazi	
Broj kanala	1 stereo kanal (nebalansirani) i 1 single/mono kanal (balansirani)
Audio priključak	Euroblock, 3 pinski 5.08 mm
Vanjska osjetljivost	-1.15 dBu (640 mV _{rms})

Mreža	
Priključak	RJ - 45
Audio putem IP-a	BlueLine UDP datagrami
Ethernet	100 base TX

Napajanje	
Vanjsko napajanje	12/24 Vdc (nije uključeno)
PoE klasa	Klasa 0 802.3af
Potrošnja	1.5 W

Općenito	
Kontrolni protokol	OSC
Modovi audio izlaza	Stereo/Single/Mono
Dimenzije	109 x 133.75 x 40.45 mm
Težina	360 g